

DE Datenblatt

Anbauleuchte PRISMA CCT



Elegante energiesparende LED Anbauleuchte

Hohe Energieeffizienz und Bildschirmtauglichkeit zeichnen diese Leuchte aus.
Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.

Montageart: Anbau Wand / Decke, abgehängt
Farbe: weiß
Material: Stahlblech / Kunststoff



Art.Nr.	2414.50038.0196	PRISMA M 38W	EAN	9008954961423
Art.Nr.	2414.50048.0196	PRISMA L 48W	EAN	9008954961447

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 38W 48W
Gesamtlichtstrom: 5400lm 7400lm
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}): 4500lm 6100lm (ϕ_{use} 120°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 104°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PP/PS mikrop Prismatisch

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

3000K 4000K 6000K



Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
optional: Seilabhängung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

M 38W	lxbxh	1185 x 200 x 45mm
L 48W	lxbxh	1500 x 200 x 45mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D**
(2414500380196-L, 2414500480196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.