

EFI-4 A S 40/0.1



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002063753
Beschreibung	EFI-4 A S 40/0.1
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	40
Typ	A
Bemessungsspannung V	400
Anzahl der Pole	3+N
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 61008
Klemmen (mm ²)	1-25
Bemessungsfehlerstrom IDn (A)	0.1
Auslösezeit	S (selektiv)
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)



internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1...25mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1...25mm ²
Bemessungsfehlerstrom	100mA
Bemessungsisolationsspannung Ui	500V
Bemessungsspannung	230/400V
Bemessungsstrom	40A
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50/60 Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Montageart	DIN-Schiene

Polzahl	4
Schutzart (IP)	IP20
Selektiver-Typ	
Stoßstromfestigkeit	5kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...55°C