

DE Datenblatt

LED Strahler PRO IP65



Der kompakte und robuste LED Wandstrahler besteht aus Aluminium-Druckguss. Der Strahler ist einfach und schnell zu montieren und liefert sofort die volle Leuchtkraft. Optional sind Sensor und Erdspeiß zum Aufstecken erhältlich.

Montageart: 3D-Halter Wand/Decke inkl. Eckmontage
Farbe: schwarz
Material: Aluminium-Druckguss



			Art.Nr.	20W	50W	100W	EAN
			2804.00120.1996				9008954264364
			2804.00150.1996				9008954264371
			2804.00100.1996				9008954264388

Elektrik

Lichtquelle:	LED (nicht austauschbar)					
LED-Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.					
Leistung:	20W	50W	100W			
Gesamtlichtstrom:	2200lm	5400lm	11000lm			
Nutzlichtstrom (ϕ_{use}):	1850lm (ϕ_{use} 120°)	4400lm (ϕ_{use} 120°)	8900lm (ϕ_{use} 120°)			
Farbwiedergabe:	CRI >80					
Ähnlichste Farbtemperatur:	6000K					
Lichtaustritt:	direkt					
Symmetrie:	symmetrisch					
Abstrahlwinkel:	110°	112°	112°			
Dimmbar:	nein					
Betriebsgerät:	LED-Treiber (nicht austauschbar)					
Anschlussspannung:	220 - 240V AC / 50Hz					
Leuchtenanschluss:	Quick Connect max. 3x1,5mm ²					

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Material Abdeckung: PC

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK06
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Störungen

> Spannung prüfen
> Anschluss prüfen
> Leitung prüfen

Zubehör

optional:
Sensor für LED Strahler PRO IP65 2804.99001.1996
Erdspeiß für LED Strahler 2804.99002.1996

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

20W	lxbxh	127 x 95 x 55mm	ohne Montagebügel
50W	lxbxh	181 x 138 x 55mm	ohne Montagebügel
100W	lxbxh	240 x 185 x 55mm	ohne Montagebügel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**
(2804001201996-L, 2804001501996-L, 2804001001996-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.