



# **Datenblatt**



# Wandleuchte POLIS Sensor E27 IP44

Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design

Formschön und montagefreundlich

Ohne Leuchtmittel

Montageart: Anbau Wand

Farbe: alu

Material: Stahl / Polycarbonat

**Art.Nr.** 2528.00012.2396 **EAN** 9008954163155



#### **Elektrik**

Lichtquelle: 1x E27 (austauschbar, nicht enthalten)

Leistung: max. 15W (LED)

Lichtaustritt: direkt Vorschaltgerät: keines

Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz

Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig, max. 1,5 mm²

## Gehäusedaten

Farbe: alu Material Gehäuse: Stahl

Material Abdeckung: Polycarbonat Verschlussart: geschraubt

## Schutztechnik

Schutzart: IP44

Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

# <u>Zubehör</u>


Montagematerial

<u>Abmessungen</u> Ixbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 213 x 103 x 265mm

## Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Leuchte mit Schrauben montieren
- > Leuchte It. Skizze anschließen
- > Leuchmittel einsetzten
- > Netzspannung einschalten
- > Abdeckung aufsetzen und mit Schrauben befestigen



### Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen


#### **Sensor**

Typ: Infrarot Sensor Erfassungsbereich: 90°

Ausschaltverzögerung: Helligkeit:

Reichweite:

von 5 Sek. bis 8 min 30Lux / deaktiviert 4-5m Radius



# $\label{lem:continuous} \textbf{Die Ger\"{a}} tesicherheit wird nur gew\"{a}hrleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.$

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.